

- 1: Monterey から Sonoma にアップグレードしてしまった場合の対処方法
- 2:
- 3: 残念ながらダウングレードはできないので、選択肢は：
- 4:
- 5: 「OpenCore Legacy Patcher (OCLP)」を再適用して Sonoma のまま使用する。
- 6: または、アップグレードしたボリュームを削除するか SSD 全体を初期化して Monterey をクリーンインストールする。
- 7:
- 8: の二つになります。
- 9:
- 10: まず、Sonoma のまま使用する場合は誤ってアップグレードした“MacBook Monterey”から起動して、“OpenCore Legacy Patcher (OCLP)”を立ち上げます。
- 11: アプリケーションフォルダに入っているはずですが、見つからない場合は同梱のインストール用 USB メモリにも入っています。
- 12: OCLP を立ち上げると、新しいバージョンがあった場合はアップデートを促されるので、可能ならアップデートしてください。
- 13: 操作上などの理由で難しい場合は、そのままキャンセルしてください。
- 14: OCLP のウィンドウ右上の“Post Install Root Patch”をクリックして Sonoma 用のドライバ類をインストールします。
- 15: 再起動すればキーボードも使えるはずです。
- 16: OCLP のアップデートをキャンセルしていた場合は、アップ

デートしてから再度“Post Install Root Patch”を適用してください。

17:

18: Monterey を使用されたい場合は、同梱のインストール用 USB メモリから起動して Monterey をクリーンインストールします。

19: 具体的には、USB メモリを装着して電源ボタンを押し、“option キー”を押し続けます。

20: 起動ディスクを選ぶための「ブートチューザ」の画面が表示されたら“Install macOS Monterey”をクリックして“enter”キーをクリックします。

21: macOS 復旧ユーティリティが表示されたら“ディスクユーティリティ”を選んで立ち上げます。

22: ディスクユーティリティの“表示”メニューから“すべてのデバイスを表示”させます（デフォルトでは“ボリュームのみを表示”になっています）。

23: 今回誤ってバージョンアップされたボリューム“MacBook Monterey”を選択して消去します。

24: または、マイナスボタンで削除してプラスボタンで新規にボリュームを追加しても結構です。

25:

26: 元々入っていた MacBook Sonoma を今後使用する予定がない場合は、ボリュームではなく、デバイス全体を消去すると完全な初期化ができます（Sonoma へのバージョンアップも表示されないなのでこの方が安全かも知れません）。

27:

28: その後、ディスクユーティリティを終了して新しいボリュー

ムに MacOS Monterey をインストールしてください。